



Power peran

Litur	Status	Frágreiðing
Grøn	Stöðugt ljós	Beinarin er tendraður og alt koyrir sum tað skal
	Blinkar	Beinarin er í gongd við at tendra t.d meðan hann verður dagfördur
Reyð	Stöðugt ljós	Beinarin er í gongd við at tendra men tað riggar ikki, kann vera at beinarin er defektur
Appilsingul	Stöðugt ljós	Beinarin byrjar at tendra
	Blinkar	Beinarin er í gongd við at tendra t.d meðan hann verður dagfördur
Sløkt		Beinarin er sløktur.

Ethernet peran

Litur	Status	Frágreiðing
Grøn	Stöðugt ljós	Hendan peran lýsir tá ið net útgerð er sett til Ethernet portri á routaranum
	Blinkar	Net útgerð er sett til og har er data samskifti millum beinara og útgerð
Sløkt		Einki LAN samband til beinaran

USB peran

Litur	Status	Frágreiðing
Grøn	Stöðugt ljós	Hendan peran lýsir um eitt USB stikk er sett til beinaran
Sløkt		Hendan peran lýsir ekki um einki USB stikk er sett til beinaran

Wireless peran

Litur	Status	Frágreiðing
Grøn	Stöðugt ljós	Tráðleyst er tendra men har er eingin aktivitetur
	Blinkar	Tráðleyst er tendra og har er data samskipti millum beinara og tí tráðleysu eindina
Appilsingul	Stöðugt ljós	Eingin tráðleysur aktivitetur, men WEP krypteringin er í brúk
	Blinkar	Tráðleysur aktivitetur við WEP krypteringini
Reyð	Stöðugt ljós	Eingin aktivitetur og tað tráðleysa netið hefur einki loyniorð
	Blinkar	Tráðleysur aktivitetur uttan tráðleyst loyniorð.
Reyð/Grøn	Skiftandi farva	Peran blinkar reytt/grønt tá ið ein eind roynir at fáa samband við tað tráðleysa
Sløkt		Tað tráðleysa er sløkt.

Broadband peran (xDSL service)

Litur	Status	Frágreiðing
Grøn	Stöðugt ljós	DSL linjan funnin
	Blinkar	Beinarin leitar eftir DSL linjuni
Sløkt		Eingin DSL linja er sett til beinaran

Internet peran

Litur	Status	Frágreiðing
Grøn	Stöðugt ljós	Beinarin hefur samband við internetið, einki data samskipti í gongd
	Blinkar	Beinarin hefur samband við internetið og móttækur/sendur internet samband
Reyð	Stöðugt ljós	Beinarin megnaði ekki at fáa samband við internet, allarhelst vegna uppseting.
Sløkt		Einki internet samband

Upgrade peran

Litur	Status	Frágreiðing
Blá	Stöðugt ljós	Beinarin er í gongd við at dagfæra software
Sløkt		Eingin software dagfæring er í gongd

Týðningarmikið: Technicolor beinarin má verða tundraður meðan dagfæringin er í gongd og allir leiðningarnir mugu sita í beinaranum so leingi sum tann bláa Upgrade peran lýsir. Um beinarin verður sløktur ella leiðningarnir verða tiknir úr, kann beinarin fáa varandi skaða.

WPS peran

Litur	Status	Frágreiðing
Grøn	Stöðugt ljós	Ein eind hefur gjøgnumfært samantvinningina gjøgnum WPS
Appilsingul	Blinkar	WPS samantvinning er í gongd
Reyð	Blinkar	Okkurt gekk galið.